

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

Lampă anti-insecte UV Teesa TSA0217 (36W)

1. Descriere generală

Teesa TSA0217 este o lampă anti-insecte profesională cu raze ultraviolete (UV), concepută pentru neutralizarea eficientă a țânțarilor, muștelor, molilor și altor insecte zburătoare. Dispozitivul atrage insectele prin lumina emisă de tuburile UV speciale și le elimină instant prin grilajul electricizat de înaltă tensiune. Este destinată utilizării în spații interioare mari precum locuințe, spații comerciale, depozite, restaurante, ateliere sau terase acoperite.

2. Specificații Tehnice

Parametru	Specificație / Valoare
Brand / Producător	Teesa
Model	TSA0217
Cod EAN	5901890118033
Tip produs	Lampă UV anti-insecte
Suprafață de acoperire	Până la 150 m²
Putere maximă consumată	36 W
Sursă de lumină	2 × Tuburi fluorescente UV-A (FSL T8 18W)
Putere tuburi	2 × 18 W
Tensiune de descărcare (grilaj)	3500 V
Durată de viață tuburi UV	Până la 8.000 ore
Alimentare electrică	220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz
Lungime cablu de alimentare	120 cm

3. Dimensiuni și Caracteristici Fizice

- **Dimensiuni (L × l × h):** 713 mm × 87 mm × 277 mm
- **Greutate:** 2,5 kg
- **Material carcasă:** Plastic rezistent (ABS) + Aluminu / Metal
- **Culoare:** Argintiu / Negru

4. Funcționalități și Dotări

- **Versatilitate de instalare:** Poate fi așezată pe o suprafață plană (masă, podea) sau suspendată cu ajutorul lanțului inclus.
- **Tăviță colectoare detașabilă:** Permite curățarea rapidă și igienică a resturilor de insecte.
- **Design sigur:** Grilaj exterior de protecție împotriva atingerii accidentale a electrozilor interni.
- **Fără substanțe chimice:** Funcționare ecologică, fără fum, fără miros și fără pesticide sau pulberi toxice.

5. Conținutul Pachetului

1. Lampă anti-insecte **Teesa TSA0217** (cu tuburi UV montate)
2. Lanț pentru suspendare / ancorare
3. Tăviță de colectare detașabilă
4. Manual de utilizare în limba română

6. Recomandări de Utilizare și Întreținere

- **Amplasare:** Se recomandă montarea la o înălțime de 1,5 – 2 metri de la sol și departe de alte surse puternice de lumină pentru eficiență maximă.
- **Curățare:** Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de a golire tăvița sau înainte de a curăța grilajul.
- **Înlocuire tuburi:** Când durata de viață a tuburilor FSL T8 18W se apropie de final, acestea se pot înlocui cu tuburi compatibile cu soclu T8 de 18W.